



Mischleistungsverstärker BW-8120



- **120 W Mischleistungsverstärker**
- **19“ Gehäuse / 2 HE**
- **incl. 19“-Einbauwinkel**
- **3 Mikrofon-/ 2 AUX-Eingänge mit separater Vorpegelung**
- **1 Master-Regler**
- **6 schaltbare 100V- Ausgangskanäle**
- **Monitorfunktion über 5-fach LED Anzeige**
- **Klangregelung: Höhen & Tiefen**
- **Regelbare Muting Funktion für MIC 1**
- **Kurzschlussdetektor**
- **mit akustischem Alarm und automatischer Abschaltung**

	BW-8120
Modell	
Nenn-/Max.-Leistung	120 W / 180 W
Frequenzbereich	100—16.000 Hz
Klirrfaktor @ 1 kHz — 30% Leistung	< 0,1 %
Eingänge	
MIC 1,2,3	600 Ohm unsym. / -54 dB
AUX 1,2	10 k Ohm / -17 dB .
Fremdspannungsabstand	66 dB
Klangregelung	10 dB @ 100 Hz 10 dB @ 10 kHz
Muting Funktion - MIC 1	0 - 30 dB [regelbar]
Ausgänge	100V / 70 V / 4 Ohm
AUX OUT	600 Ohm
Maße [B x H x T]	440mm x 88 mm x 330 mm
Leistungsaufnahme	200 W
Stromversorgung	230V AC / 50 Hz
Gewicht	12 kg