



Kompakter Verstärker Q-25



- **25 W Mischleistungsverstärker**
- **Tisch-/ Wandgehäuse**
- **1 Mikrofoneingang & 1 AUX-Eingang mit separater PegelEinstellung**
- **1 Master-Regler**
- **Klangregelung: Höhen & Tiefen**
- **Ausgänge: 100V und 8 Ohm**
- **Betriebsanzeige**

	Q-25
Modell	
Nenn-/Max.-Leistung	25 W / 40 W
Frequenzbereich	100—16.000 Hz
Klirrfaktor	< 0,1 %
@ 1 kHz — 30% Leistung	
Eingänge	
MIC	600 Ohm unsym. / -54 dB
AUX	10 k Ohm / -17 dB .
Fremdspannungsabstand	66 dB
Klangregelung	10 dB @ 100 Hz 10 dB @ 10 kHz
Master	10 dB
Ausgänge	100V / 8 Ohm
AUX OUT	600 Ohm
Maße [B x H x T]	210 mm x 44 mm x 165 mm
Leistungsaufnahme	40 W
Stromversorgung	230V AC / 50 Hz
Gewicht	1,5 kg